

## 高應大話機使用功能鍵

96.06.06

1. 按 **0** 撥外線 0+ 電話號碼 (撥長途電話需申請)

2.. 按 **\*** **1** 立即跟隨 , 取消跟隨 按 **#** **1**

按 **\*1 + 分機號碼 1234** 聽到【功能確定】掛上話筒, 就完成了  
將此分機電話轉至 其他位置的分機號碼

3. 按 **\*** **2** 忙線或無人接聽時 跟隨至其他分機, 取消跟隨 按 **#** **1**

按 **\*2 + 分機號碼 1234**, 聽到【功能確定】掛上話筒, 就完成了

4. 按 **1** **3** 群組代接

按 13 只可以接起同群的任一分機來電

5. 按 **\*** **8** 代接指定的分機號碼

按 **\*8 + 分機號碼 1234**, 就只能接 分機 1234 的電話響鈴

6. 內線甲乙丙三方通話 ---

甲(使用白色話機---類比話機) 跟 乙(使用黑白色話機---數位話機) 通話中

由甲(白色話機)按 **轉接鍵** + 丙分機號碼 1234, 接通丙 後,按 **轉接鍵+4** , 乙就會一起加入  
由乙(黑色話機)按 **轉接鍵** + 丙分機號碼 1234, 接通丙 後,按 **4** , 乙就會一起加入

7. 忙線預約 對方分機忙線 按 **3** , 取消請按預約的分機號碼

若 1234 分機忙線中, 語音導引會要求按 **3** 並告知預約完成, 可掛斷電話, 待對方掛電話後, 系統會自動回撥給你及撥給對方, 若要取消請在撥分機 1234, 即取消忙線預約。

### ★★注意事項:

1. 話機廠牌---**瑞通**(轉接鍵調至 0.3) 及 **Alcatel**, 除了 以上兩款 , 其他廠牌的話機**無法做轉接電話**的功能, 一旦將電話轉接出去, 會自動斷線~~~

解決方法: 請話機使用者依校內流程申請新話機, 電話公司屆時會協助做設定

2. 拿起聽筒會聽見語音導引”留言服務”, 按任意鍵仍可撥出電話及接聽電話, 但**未解除前, 每次拿起話筒都會有 語音導引**。

解決方法: 必須聽完新留言, 才會自動解除